

# Fehlersuche - Musikkomplettanlage

## Kein Strom/Kein Licht leuchtet:

- Wurde der Netzstecker eingesteckt und auf der Rückseite des Cases (Mischpult, ...) auch verriegelt? Ohne Verriegelung findet kein Kontakt im Stecker statt und es kann kein Strom fließen!
- Ist die Sicherung für die Steckdose, in die das Netzkabel eingesteckt wurde an?
- Sind die einzelnen Geräte evtl. ausgeschaltet? Wenn ja, bitte in dieser Reihenfolge einschalten:
  - 1) Mischpult
  - 2) CD-Player
  - 3) Verstärker/Endstufe

## Strom vorhanden, Lichter leuchten, aber es kommt kein Ton:

- Wurde eine Quelle (z.B. CD) eingelegt und gestartet?
- Wurde der richtige Kanalmischer für die gewünschte Quelle (CD, Laptop, ...) hochgeregelt?
- Evtl. steht der Masterregler (Mischpult rechts) noch auf 0? Prüfen Sie vorsichtig die Einstellung des Masterreglers.
- Wurde die Anlage ordnungsgemäß mit den Lautsprechern verbunden? Wenn nicht, bitte den Netzstecker ziehen, alle Lautsprecherkabel einstecken und verriegeln und dann wieder an das Stromnetz anschließen.
- Evtl. wurden die Lautstärkeregler am Verstärker (unten im Case) auf 0 gedreht. Bitte vorsichtig hochdrehen, um eine Überlastung der Boxen zu verhindern.

## Es kommt nur leise Musik aus der Anlage:

- Versuchen Sie den jeweiligen Kanalmischer langsam nach oben zu schieben, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Prüfen Sie die Position des Masterreglers, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen.
- Laptops bzw. andere Player haben oft eine geringere Ausgangslautstärke, als die integrierten CD-Player. Diese können Sie entweder mit der Lautstärkeregelung am Laptop erhöhen oder über den Gain-Regler des entsprechenden Kanals vorsichtig anpassen.

## SICHERHEITSHINWEISE:

- Stellen Sie alle Kanäle auf 0, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, um eine Überlast und eine evtl. Beschädigung der Anlage zu verhindern.
- Ziehen Sie das Anschlußkabel für Laptop/iPod/... erst dann ab, wenn der entsprechende Kanal auf dem Mischpult auf 0 steht, da es sonst zu einem lauten Knacksen kommen kann, wodurch die Anlage Schaden nehmen kann.
- Die Anlage wurde von uns vor dem Verleih getestet und einwandfrei an Sie übergeben. Für evtl. Schäden, die nachweislich auf Fehlbedingung hinweisen, müssen Sie als Mieter aufkommen.

